

# 902 COUPLEURS ET FILTRES

## COUPLEUR 3 ENT, UHF-BIII-FM AVEC PC UHF



Code : **9020017**

Modèle : **MM-303**

### Description

Multiplexeurs pour mâts, ou par bandes, de trois entrées. Ils mélangent les signaux de plusieurs antennes dans un seul câble coaxial.

### Applications

Installations individuelles de télévision terrestre numérique et analogique. Dans les installations où les niveaux de réception sont adéquats (60 à 75 dB $\mu$ V), les signaux de toutes les antennes peuvent être combinés pour les distribuer dans le bâtiment avec un seul câble coaxial.

### Caractéristiques

Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Fixé au mât au moyen d'un collier en polyamide. Connecteurs de type F. Proposé en emballage unitaire et emballage de groupe.

CODE	9020017				9020042			
MODÈLE	MM-303				MM-307			
Connexion	F femelle							
Entrées	3				3			
Gamme de fréquences	Bande	FM	BIII	UHF	VHF	UHF1	UHF2	
	MHz	88-108	160-260	470-862	10-260	470-862		
Atténuation d'insertion	dB $\pm$ TOL	0.2 $\pm$ 0,6		1.5 $\pm$ 0,5	0.5 $\pm$ 0,3	4.0 $\pm$ 0,6		
Ondulation dans la bande	dB	$\pm$ 0.3				$\pm$ 0.25		
Isolation entre entrées	dB	-				-	$\geq$ 15	
Découplage entre entrées	dB	-				$\geq$ 30		
Pertes de retour E/S	dB	$\geq$ 10				11	13	
Passage d'alimentation fixe	mA	-		60(commutable)	-		200	
Retard chroma-luminance	ns	-				<1		
Température de fonctionnement	°C	-10...+65						
Indice de protection		IP 53						
Unités par emballage		1				24		
Poids emballage	Kg	0.16				4.1		
Dimensions emballage	mm	113 x 103 x 45				310 x 205 x 250		