

Nuevo amplificador programable digital

# Mont Blanc

Modelo CAD-704



- ▶ Amplificador **programable digital** de 5 entradas.
- ▶ **Escaneo automático** de canales.
- ▶ Filtros FOS seleccionables **LTE 700 5G / 800 4G**.
- ▶ **32 filtros digitales** de 1 ó 2 canales con **CAG**.
- ▶ Convierte **hasta 32 canales individuales**.
- ▶ **Pantalla LCD** de 24 dígitos.
- ▶ Chasis de **zamak**.



**Enciende,  
programa...  
¡y listo!**

# Es **PROGRAMABLE.** Es **DIGITAL.** Es de **ALCAD.**


Nuevo Mont Blanc CAD-704 de ALCAD: un amplificador como nunca antes habías visto



Autoconfigurado  
en menos de  
1 minuto



Intuitivo: con display  
y 2 botones de  
programación



Control  
Automático  
de Ganancia



32 filtros  
digitales de alta  
selectividad



Filtros LTE  
configurables en  
las entradas UHF

**CÓDIGO 9040145**

**MODELO CAD-704**

|                              |      |                                                                              |                   |      |                                                                  |
|------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| Número de entradas           |      | 2 x UHF<br>2 x UHF/BIII/DAB<br>1 x FM/BI                                     | Selectividad      | dB   | 35@1MHz                                                          |
| Rango de frecuencias         | MHz  | UHF (470..694/790/862 MHz)<br>BIII/DAB (170..240 MHz)<br>FM/BI (40..108 MHz) | Ganancia          | dB   | UHF 40<br>BIII/DAB 50<br>FM/BI 40                                |
| Filtros programables         |      | 32                                                                           | Nivel de salida   | dBμV | 120 (IM3 DIN<br>45004B -60 dBc)                                  |
| Número de canales por filtro |      | 1..2                                                                         | Test de salida    |      | 1 (-30dB)                                                        |
| Nivel de entrada             | dBμV | UHF 40..110<br>BIII/DAB 40..110<br>FM/BI 35..90                              | Tensión de salida |      | 12/24V, 100mA                                                    |
| Rango CAG                    | dB   | 40                                                                           | Tensión de red    |      | 230 VAC +/-20% 16W máx.<br>(Alimentador externo<br>DC 20V 2.25A) |