

# 913 MULTICONMUTADORES

## CONMUTADOR DISEQC PARA 16 POL



Código : **9130050**

Modelo : **CN-611**

### Descripción

Conmutador externo para acceder a las 16 polaridades de dos multiconmutadores apilados de 8 polaridades. Requiere un receptor con control DiSEqC versión 1.0 o superior.

CÓDIGO		9130050		
MODELO		CN-611		
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T		
Conexión		F hembra		
Entradas		2		
Salidas		1		
Rango de frecuencias	Banda	VR/TV	SAT	
	MHz	5-862	950-2150	2150-2500
Atenuación de paso	dB $\pm$ TOL	1,4 $\pm$ 1,0	4,0 $\pm$ 1,0	4,0 $\pm$ 1,0
Planitud en banda de paso	dB	$\pm$ 0,5		
Rechazo entre bandas	dB	>32		
Desacoplo	dB	> 23 SAT/TV > 28 SAT/SAT		
Conmutación de las entradas		DiSEqC 2.0		
Pérdidas de retorno de entrada	dB	>20 (-1,5 dB/eighth) >14	>14	
Pérdidas de retorno de salida	dB	>20 (-1,5 dB/eighth) >14	>14	
Consumo desde el receptor	mA	12 (12..20 V $\dots$ )		
Paso de corriente	mA	100 (12..20 V $\dots$ )		
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65		
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45		
Índice de protección		IP 30		
Unidades por embalaje		36		
Peso embalaje	Kg	1,92		
Dimensiones embalaje	mm	222 x 200 x 60		