

941

SENSORES Y ACTUADORES

PERIFERICO LLAMADA PRESENCIA AZULY DIN8

Código : **9410365**

Modelo : **LLC-903**

Base de pared RS-485, para montaje en caja universal con la conexión de pulsador de cama tipo pera de la marca ALCAD.

Consta de:

- 1 conector DIN-8 hembra para conexión de pulsadores de cama tipo pera
- 1 pulsador de llamada con led de tranquilización
- 1 Pulsador de presencia/cancelación
- 1 Pulsador llamada emergencia



| CÓDIGO-CODE-CODE | 9410365 |
|---|--|
| MODELO-MODEL-MODÈLE | LLC-903 |
| Conector de pera Hand Set connector Prise manipulateur/poire d'appel | DIN 8 |
| Color de Botón Push button color Boutons couleur | Rojo, Red, Rouge / Verde, Green, Vert / Azul, Blue, Bleu |
| Alimentación Power supply Alimentation | 24V |
| Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by) | 10 mA |
| Consumo (max.) Energy consumption (max.) Consommation (max.) | 40 mA |
| Dimensiones Size Dimensions | 80x80x10mm |
| Peso Weight Poids | 0,08Kg |
| Material Material Matériel | ABS/Polycarbonate |
| Color Color Couleur | Blanco, White, Blanc (RAL 9001) |
| Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement | -10°C to 55°C |
| Indice de protección Protection Indice de Protection | IP 42 |
| Instalación Mounting Installation | Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110) |
| Normativa (seguridad) Normative (security) Norme (sécurité) | EN 60950-1:2006 |
| Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique) | EN 61000-3-3 |
| Conector de red Net Connector Connexion | RJ-45 |

