941 SENSORES Y ACTUADORES

PERA IP67 MAG, CONTR LUCES Y PERSIANAS

Código : **9415055**

Modelo : **LLC-772**

Pera de llamada y control de luces y persianas con conector magnético macho para conexión en base de pared LLC-86x y LLC-96x. Dispone de un pulsador de llamada a enfermera rojo con indicador LED rojo e indicador LED amarillo para notificación de estado de conexión. Dependiendo del modelo, puede controlar 2 luces de la habitación y/o persianas. Permite al paciente lanzar una llamada mediante el accionado del pulsador de llamada e indica el estado de la llamada mediante el LED rojo de tranquilización. Fácil de limpiar y conectar

CÓDIGO-CODE-CODE	9415045	9415046	9415055
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-770	LLC-771	LLC-772
Botones Buttons Boutons	Llamada de enfermera Nurse call Bouton d´appel	Llamada de enfermera + Control de luces Nurse call + Lights control Bouton d´appel + Contrôle de la lumière	Llamada de enfermera + Control de luces + Control de persiana Nurse call + Lights control + Blind control Bouton d´appel + Contrôle de la lumière + Contrôle des volets roulants
Luces Lights Lumières LED	2		
Alimentación Power supply Alimentation	24Vdc		
Consumo Consumption Consommation	50mA		
Tensión control de luces Light control power supply Alimentation pour contrôle d'éclairage	5Vdc (ACC-421)		
Longitud del cable Cable length Longueur du cordon	2 m		
Conector Connector Connecteur	Magnético macho Magnetic male Magnétique mâle		
Índice de protección Protection index Indice de protection	IP67		
Dimensiones size dimensions	120 x 60 x 25mm		
Peso Weight Poids	20gr		