

902 MEZCLADORES Y FILTROS

MEZCLADOR 3 ENT, UHF-BIII-FM CON PC UHF



Código : **9020017**

Modelo : **MM-303**

Descripción

Mezcladores para mástil, universales o por bandas, de tres entradas. Mezclan las señales procedentes de varias antenas en un solo cable coaxial. Incorporan pasos de corriente conmutables para permitir la alimentación de un preamplificador.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual. En instalaciones donde los niveles de recepción son adecuados (60 a 75 dB μ V), permiten combinar las señales de todas las antenas para distribuir las en la vivienda con un solo cable coaxial.

Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Fijación al mástil mediante una brida de poliamida.

CODE	9020017				9020042			
MODEL	MM-303				MM-307			
Connection	F female							
Inputs	3				3			
Frequency range	Band	FM	BIII	UHF	VHF	UHF1	UHF2	
	MHz	88-108	160-260	470-862	10-260	470-862		
Insertion loss	dB \pm TOL	0.2 \pm 0,6		1.5 \pm 0,5	0.5 \pm 0,3	4.0 \pm 0,6		
Flatness response	dB	\pm 0.3			\pm 0.25			
Isolation between inputs	dB	-			-	\geq 15		
Rejection between inputs	dB	-			\geq 30			
Return loss I/O	dB	\geq 10			11	13		
Fixed DC path	mA	-		60 (switchable)	-		200	
Chroma-luminance delay	ns	-			<1			
Operating temperature	°C	-10...+65						
Protection index		IP 53						
Units per packaging		1				24		
Packing weight	Kg	0.16				4.1		
Packing dimensions	mm	113 x 103 x 45				310 x 205 x 250		