

903 AMPLIFICADORES DE MASTIL

ALIMENTADOR 12 VDC 100 MA



Código : **9030087**

Modelo : **AL-105**

Descripción

Alimentadores para amplificadores de mástil de 12Vdc . El alimentador convierte la tensión de red en tensión continua y la inyecta en el cable coaxial para que alimente el amplificador. La señal proveniente de la antena se distribuye a sus salidas. El alimentador está disponible con dos, cuatro o cinco salidas. Los alimentadores están protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Bajo pedido disponible en 125 o 240 V~.

Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual donde se utilicen amplificadores de mástil o preamplificadores de caja de antena. La tensión de salida del alimentador dependerá del modelo de amplificador instalado.

Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Alimentador aislado del circuito de alta frecuencia, cumpliendo las normas de seguridad para el instalador y el usuario. Fijación al muro mediante tacos y tornillos suministrados. Conectores de tipo F. Se suministran en embalaje unitario y múltiple.

CÓDIGO		9030086	9030087	9030103
MODELO		AL-100	AL-105	AL-110
Conexión			F hembra	
Entradas/Salidas			1/2	1/4
Rango de frecuencias	MHz		40-862	5-2400
Atenuación de inserción	dB ± TOL	5/40-47 MHz	4,8±0,5	7,5-7,5±1,0
		47-862 MHz	4,8±0,5	7,5-8,5±1,0
		950-2150 MHz	-	8,5-11±1,0
		2150-2400 MHz	-	11-12,5±1,0
Tensión de salida	V _{DC}	+24	+12	+24
	mA	0-100	0-100	0-100
Rizado	mV		-	<150
Tensión de red	V _~		230±10% 50/60Hz	
	VA		8,5	
Temperatura de funcionamiento	°C		+5..+55	
Índice de protección			IP 30	
Unidades por embalaje		1	24	24
Peso embalaje	Kg	0,27	7,10	11,30
Dimensiones embalaje	mm	150 x 115 x 50	360 x 315 x 225	385 x 370 x 250