

# 903 AMPLIFICADORES DE MASTIL

## ALIMENTADOR 12 VDC 100 MA



Código : **9030087**

Modelo : **AL-105**

### Descripción

Alimentadores para amplificadores de mástil de 12Vdc . El alimentador convierte la tensión de red en tensión continua y la inyecta en el cable coaxial para que alimente el amplificador. La señal proveniente de la antena se distribuye a sus salidas. El alimentador está disponible con dos, cuatro o cinco salidas. Los alimentadores están protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Bajo pedido disponible en 125 o 240 V~.

### Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual donde se utilicen amplificadores de mástil o preamplificadores de caja de antena. La tensión de salida del alimentador dependerá del modelo de amplificador instalado.

### Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Alimentador aislado del circuito de alta frecuencia, cumpliendo las normas de seguridad para el instalador y el usuario. Fijación al muro mediante tacos y tornillos suministrados. Conectores de tipo F. Se suministran en embalaje unitario y múltiple.

CÓDIGO		9030086	9030087	9030103
MODELO		AL-100	AL-105	AL-110
Conexión			F hembra	
Entradas/Salidas			1/2	1/4
Rango de frecuencias	MHz		40-862	5-2400
Atenuación de inserción	dB ± TOL	5/40-47 MHz	4,8±0,5	7,5-7,5±1,0
		47-862 MHz	4,8±0,5	7,5-8,5±1,0
		950-2150 MHz	-	8,5-11±1,0
		2150-2400 MHz	-	11-12,5±1,0
Tensión de salida	V <sub>DC</sub>	+24	+12	+24
	mA	0-100	0-100	0-100
Rizado	mV		-	<150
Tensión de red	V <sub>~</sub>		230±10% 50/60Hz	
	VA		8,5	
Temperatura de funcionamiento	°C		+5..+55	
Índice de protección			IP 30	
Unidades por embalaje		1	24	24
Peso embalaje	Kg	0,27	7,10	11,30
Dimensiones embalaje	mm	150 x 115 x 50	360 x 315 x 225	385 x 370 x 250