

# 903 AMPLIFICADORES DE MASTIL

---

## ALIMENTADOR 12 VDC 100 MA UK

Código : **9030119**

Modelo : **AL-125**

### Descripción

Alimentadores para amplificadores de mástil de 12Vdc . El alimentador convierte la tensión de red en tensión continua y la inyecta en el cable coaxial para que alimente el amplificador. La señal proveniente de la antena se distribuye a sus salidas. El alimentador está disponible con dos, cuatro o cinco salidas. Los alimentadores están protegidos contra sobrecargas y cortocircuitos. Bajo pedido disponible en 125 o 240 V~.

### Aplicaciones

Instalaciones de TV terrestre digital y analógica de tipo individual donde se utilicen amplificadores de mástil o preamplificadores de caja de antena. La tensión de salida del alimentador dependerá del modelo de amplificador instalado.

### Características

Chasis blindado de zamak, cubierto por una caja de plástico ABS para exterior. Alimentador aislado del circuito de alta frecuencia, cumpliendo las normas de seguridad para el instalador y el usuario. Fijación al muro mediante tacos y tornillos suministrados. Conectores de tipo F. Se suministran en embalaje unitario y múltiple.

CÓDIGO		9030119	
MODELO		AL-125	
Conexión		F hembra	
Entradas/Salidas		1/2	
Rango de frecuencias	MHz	40-862	
Atenuación de inserción	dB ± TOL	5/40-47 MHz	4,8±0,5
		47-862 MHz	4,8±0,5
		950-2150 MHz	-
		2150-2400 MHz	-
Tensión de salida	V <sub>---</sub>	+12	
	mA	0-100	
Rizado	mV	-	
Fusible	V <sub>~</sub>	250	
	A	3	
Tensión de red	V <sub>~</sub>	230±10% 50/60Hz	
	VA	7	
Temperatura de funcionamiento	°C	+5..+55	
Indice de protección		IP 30	
Unidades por embalaje		1	24
Peso embalaje	Kg	0,45	11,30
Dimensiones embalaje	mm	185 x 125 x 50	365 x 395 x 225