

# 907 BASES DE TOMA Y PUNTOS DE ACCESO AL USUARIO

## TOMA FINAL 2DB CON 3 CONECTORES



Código : **9070086**

Modelo : **BS-102**

### Descripción

Bases de toma para TV terrestre y satélite con tres conectores IEC macho, IEC hembra y F hembra. Cubre las frecuencias hasta 2.300 MHz. Permiten el paso de una tensión de alimentación a través del conector F hembra hasta la entrada.

### Aplicaciones

Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite. Instalación como toma final conectada a un derivador o distribuidor. Permiten el paso de la tensión de alimentación de una LNB a través del conector SAT. En instalaciones con multiconmutadores permiten el paso de la tensión de control.

### Características

Chasis blindado en zamak y chapa metálica. Conexión del cable coaxial mediante borna y puente. Incorpora carátula TV/R/SAT, caja de superficie y tornillos para fijación a la pared.

CÓDIGO		9070086	
MODELO		BS-102	
Instalación			Final
Conexión			Borna y puente
Conectores de salida		C1	IEC macho Ø9,52 mm
		C2	IEC hembra Ø9,52 mm
		C3	F hembra
Rango de frecuencias	MHz	E/S	5 - 2500
		C1	5 - 68/125-862
		C2	87,5 - 108
		C3	950 - 2500
Atenuación ①	dB	FM	2
		TV	2,7
		SAT	2,3
Desacoplo ②	dB	FM	>24,3
		TV	>15
		SAT	>15
Selectividad ③ ④ ⑤	dB	FM	>15
		TV	>15
		SAT	>15
Perdidas de retorno	dB	VR	>7,6
		FM	>10
		TV	>7,6
		SAT	>8,2
Paso de corriente	V <sub>~</sub>		34 max
	mA		500 max
	Tono		22 KHz / DiSEqC
Unidades de embalaje			1
Peso embalaje	Kg		0,10
Dimensiones embalaje	mm		-