

943 RECEPTEUR SANS IDENTIFICATION 1 PORTE

Code : **9430052**

Modèle : **CER-025**

Description

Le CER-025 est la station de réception qui reçoit le message radio émis par le bracelet (CER-030) lorsque la personne en fugue entre dans une zone contrôlée par un activateur (CER-010/CER-011). Une fois le message reçu à la station de réception, celle-ci informe sa Centrale de Contrôle de Fugues affectée que un fugué est pénétré dans une zone surveillée. La station de réception comprend un contacte libre de tension qui reste fermé le temps que le fugué est dans la zone surveillée, pour pouvoir fermer une porte, activer une sirène, etc. Ce contacte reste activé pendant 30 secondes après que le fugué ait abandonné la zone surveillée. La distance maximum entre le CER-025 et le bracelet est de 100 m en espaces ouverts. Le nombre maximum de bracelets que l'on peut affecter au récepteur CER-025 est de 500.

9430052

CER-025

Especificaciones

Frecuencia	868 MHz
Alimentación	220 Vac 50 Hz
Número de relés de salida	3 (1 para control de desincronización. 2 libres para control de salidas externas (sirena, señalizador luminoso, abrepuestas, etc.)
Temperatura de funcionamiento	De -20 a - 85°C
Estanqueidad	IP54(con prensaestopa IP65)
Dimensiones	215 x 150 x 70 mm
Área de activación	100 m