

963 MONITEURS DE VIDEOPORTER

MONITEUR ENARA 4.3" MAINS LIBRES CAPTUR

Code : **9630087**

Modèle : **MVC-141**

Description

C'est le moniteur de taille la plus compacte du marché ce qui fait d' Enara le moniteur parfait pour les remplacements où l'espace est limité. Son nouveau design neutre et minimaliste se combine parfaitement avec tout type de décoration de votre maison, des plus classiques aux plus avant-gardistes. La technologie capacitive moderne utilisée pour les boutons-poussoirs tactiles garantit un fonctionnement fiable et durable, et en l'absence de contacts électriques ou de pièces mobiles, l'accumulation de saleté qui affecte le fonctionnement des boutons-poussoirs traditionnels est évitée. Le moniteur Enara a une fonction très utile pour que personne ne puisse interrompre son temps de repos: la fonction "Ne pas déranger". Son grand écran plat de 4,3" vous permet d'identifier la personne qui effectue l'appel avec une clarté et une sécurité totales. De plus, le menu à l'écran vous permet d'ajuster l'image pour obtenir des performances optimales dans n'importe quelle situation d'éclairage. Le moniteur incorpore un registre de capture automatique des images des visiteurs dont les appels restent sans réponse. Quand un appel reste sans réponse, le moniteur enregistre automatiquement l'image de la personne qui passe l'appel. Avec la technologie ACTIVE VIEW. Des couleurs comme vous n'en avez jamais vues. Notre moniteur offre une qualité incroyable, des couleurs plus vives et une image plus nette, grâce à sa technologie de pointe.



| CODE | 9630087 |
|--|--|
| MODÈLE | MVC-141 |
| Système | 2 Fils |
| Écran | 4,3" Couleur TFT |
| Menu à l'écran | Oui |
| Communication | Mains libres |
| Régulation du volume d'appel | Ne pas déranger ; 0-8 |
| Boutons-poussoirs pour fonctions auxiliaires | 1 |
| Capture photo / vidéo | Oui / Oui |
| WiFi | Non |
| Alimentation | Par Bus á 2 fils (12'5...18 Vdc) |
| Consommée (mA) | 40mA (au repos) 375mA (actif) |
| Température de fonctionnement | +5... +55 °C |
| Connectiques | Bornes enfichables |
| Dérivateur et charge interne | Oui, configurable par micro-interrupteurs |
| Stockage extensible | Oui, avec une carte micro SD (jusqu'à 16 Go) |
| Montage | En Saillie |
| Dimensions | 120mm X 168mm X 26mm |