941 CAPTEURS

NTERRUPTEUR MURAL PRESENCE ET D´APPEL

Code : **9410372**

Modèle : **LLC-932**

Bloc mural avec 4 boutons (appel, présence 1, médecin et présence 2).

CÓDIGO-CODE-CODE	9410352, 9410351, 9410353, 9410360, 9410354, 9410355, 9410356, 9410357, 9410358, 9410359	9410370, 9410371, 9410372, 9410373, 9410374, 9410375, 9410376, 9410377, 9410378,
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-83X, LLC-84X	LLC-93X, LLC-94X
Color de Botón Push button color Boutons couleur	**Verde, Green, Vert:** LLC-X30, LLC-X31, LLC-X32, LLC-X42, LLC-X43 **Azul, Blue, Bleu:** LLC-X32, LLC-X41, LLC-X43, LLC-X47 **Rojo, Red, Rouge:** LLC-X32, LLC-833, LLC-X40, LLC-X42, LLC-X48 **Amarillo, Yellow, Jaune:** LLC-X31, LLC-X32	
Alimentación Power supply Alimentation	24V	
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA	
Consumo (max.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA	
Dimesiones Size Dimensions	80x80x10mm	
Peso Weight Poids	O,08Kg	
Material Material Matériel	ABS/Polycarbonate	
Color Color Couleur	Blanco, White, Blanc (RAL 9001)	
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement	5°C - 55°C	
Indice de protección Protection Indice de Protection	IP 42	
Instalación Mounting Installation	Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110)	
Normativa (seguridad) Normative (security) Norme (sécurité)	EN 60950-1:2006	
Normativa (emisiones electromagneticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique)	EN 61000-3-3	
Conector de red Net Connector Connexion	Bornas, Contact: 8XX	RJ45: LLC-9XX