

904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLIFICATEUR UHF-UHF-BIII/DAB LTE700



Code : **9049903**

Modèle : **CA-460**

Description

Amplificateurs de tête de réseau à large bande avec trois entrées. Construits sur un châssis compact, ils sont capables de fournir un signal à un grand nombre de prises.

Applications

Conçu pour les installations TV analogiques et numériques terrestres dans les réseaux collectives de taille moyenne ou les installations individuelles. Ils sont utilisés comme amplificateur de tête de l'installation.

Caractéristiques

Fabriqué en plastique ABS, avec un châssis zamak interne qui offre un blindage maximal. Connecteurs de type F qui permettent une connexion avec un minimum de désadaptation et un blindage élevé. Bloc d'alimentation isolé du reste du circuit haute fréquence, conforme à toutes les normes de sécurité.

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9049903 | | |
|--|------------|---|---------|---------|
| MODELO-MODEL-MODELE | | CA-460 | | |
| Número de entradas Number of inputs Numero ingressi | | 3 | | |
| Rango de frecuencia Frequency range Range di frequenza | Band | BIII/DAB | UHF1 | UHF2 |
| | MHz | 160-260 | 470-694 | 470-694 |
| Ganancia Gain Guadagno | dB ±TOL | 35±1,5 | | |
| Regulación de ganancia Adjustable gain range Rango di guadagno regolabile | dB | 20 | 16 | |
| Nivel de salida Output level Livello di uscita | dB μ V | 114 (DIN45004B) 111 (IMD3 -66dB) AM-TV 123,5 (IMD3 -35dB) DVB-T 104 (IMD2 -60dB) | | |
| Figura de ruido Noise figure Figura di rumore | dB ±TOL | 4±1,5 | 8±1,5 | |
| Pérdidas de retorno Return losses Perdite di ritorno | dB | ≥10 | | |
| Tensión de salida Output voltage Tensione di uscita | Vdc | 12 | | |
| | mA | 50 _{AUTO} | | |
| Tensión de red Mains voltage Tensione di rete | Vac | 230±15% 50/60Hz | | |
| | W | 4 | | |
| Temperatura de funcionamiento Operating temperature Temperatura di funzionamento | °C | -10.. +65 | | |
| Índice de protección Protection index Indice di protezione | | IP20 | | |