

# 941 CAPTEURS

## POIGNÉE DE PLAFOND DE SALLE DE BAINS



Code : **9415056**

Modèle : **LLC-829**

Poignée de salle de bain sans boutons avec revêtement antibactérien. Il se compose uniquement d'un câble de deux mètres qui sort par l'avant de l'appareil, permettant une installation au plafond. Permet de lancer un appel d'urgence en tirant sur le cordon. Une fois l'appel lancé. L'appel peut être annulé à partir d'un appareil externe. Le LLC-829 dispose d'un mécanisme anti-étranglement qui permet la séparation du cordon en deux parties évitant les accidents.

L'installation peut être encastrée ou superficielle.

| CODIGO/ CODE/ CODE   | 9410349, 9410350, 9410361  | 9410368, 9410369, 9415015 |
|--|--|---------------------------|
| MODELO/ MODEL/ MODÈLE  | LLC-82X  | LLC-92X                   |
| Tirador<br>Pull Cord<br>Tirette  | Longitud, Length, Longueur: 2m<br>Color: Rojo, Color: Red, Couleur: Rouge<br>Mecanismo de 6Kg de anti-estrangulamiento; 6kg anti strangle mechanism;<br>Mécanisme de 6kg anti-étranglement |                           |
| Pulsador<br>Push button<br>Bouton  | Verde, Green, Vert: ,LLC-X24<br>Rojo, Red, Rouge: LLC-X20, LLC-X21, LLC-X24  |                           |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation électrique                        | 24V  |                           |
| Consumo (stand by)<br>Energy consumption (stand by)<br>Consommation (stand by) | 10 mA  |                           |
| Consumo (máx.)<br>Energy consumption (max.)<br>Consommation (max.)             | 40 mA  |                           |
| Dimensiones<br>Size<br>Dimensions  | 80x80x10mm   |                           |
| Peso<br>Weight<br>Poids  | 0,08Kg   |                           |
| Material<br>Material<br>Matériel   | ABS/Polycarbonate/Polycarbonate  |                           |

| CODIGO/ CODE/ CODE   | 9410349, 9410350<br>9410361, 9415056 | 9410368, 9410369<br>9415015 |
|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| MODELO/ MODEL/ MODÈLE  | LLC-82X                              | LLC-92X                     |
| Normativa (seguridad y accesibilidad)<br>Normative (security and accessibility)<br>Norme (sécurité et accessibilité) | EN 60950-1:2006<br>CTE DB-SUA:2019   |                             |
| Normativa (emisiones electromagnéticas)<br>Normative (electromagnetic emissions)<br>Norme (champs magnétique)        | EN 61000-3-3                         |                             |
| Conector de red<br>Net Connector<br>Connexion  | Bornas, Contact: 82X                 | RJ45: LLC-92X               |

## ESQUEMA/SCHEMA/SCHEME



LLC-820

|    | ES                  | EN                | FR               | I/O*   |
|----|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| A1 | —                   | —                 | —                |        |
| A2 | Tirador de llamada  | Call pull cord    | Tirette d'appel  | Input  |
| A3 | —                   | —                 | —                |        |
| A4 | —                   | —                 | —                |        |
| B1 | Luz roja            | Red light         | Lumière rouge    | Output |
| B2 | Pulsador de llamada | Call button       | Boutton d'appel  | Input  |
| B3 | GND                 | GND               | Masse            |        |
| B4 | Alimentación 24 V   | Power supply 24 V | Alimentation 24V |        |

\* Consultar MANAGER para ver el número de borna correspondiente.

\* Check MANAGER to see the corresponding terminal number.

\* Consulter MANAGER pour voir le numéro chaque borne.