


# 907 PRISES ET POINT D'ACCES A L'USAGER

## PRISE SERIE 7DB (13-862MHZ)



Code : **9070040**

Modèle : **BM-200**

### Description

Sorties pour TV terrestre avec deux connecteurs IEC mâle et femelle. Ils couvrent des fréquences allant jusqu'à 862 MHz. Applications Installations individuelles ou collectives. Installation en tant que prise de terminal connectée à un robinet ou à un répartiteur, ou en tant que prises en série connectées les unes aux autres. La prise facilite la connexion du téléviseur à la distribution et charge la distribution lorsque le téléviseur n'est pas connecté.

### Caractéristiques

Blocage de tension dans les connecteurs de sortie. Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connexion du câble coaxial au moyen d'une borne à vis. Convient dans une boîte Ø60 mm.

CODE			9070037	9070039	9070038	9070040	9070041	9070042
MODELE			BM-100	BM-111	BM-101	BM-200	BM-500	BM-700
Installation			Finale			Intermédiaire		
Raccordement			Borne et pontet					
Connecteurs de sortie		C1	IEC mâle Ø9.52 mm					
		C2	IEC femelle Ø9.52 mm					
Gamme de fréquences	MHz	I/O	5 - 862			13 - 862	5 - 862	
		C1	5 - 862			13 - 862	5 - 862	
		C2	5 - 232		5 - 862	13 - 862	5 - 862	
Atténuation ①	dB ±TOL	FM	10,0 ±0,7	10,0 ±0,7	6,0 ±0,5	25,0 ±1,5	30,0 ±0,2	34,0 ±2,0
		DAB	10,0 ±1,5	10,0 ±1,5	6,0 ±0,5	25,0 ±1,5	30,0 ±0,2	34,0 ±2,0
		VHF	4,0 ±1,5	1,5 ±1,0	6,0 ±0,5	8,0 ±0,7	11,0 ±1,0	16,0 ±1,0
		UHF	3,0 ±0,5	0,5 ±0,2	5,5 ±0,7	8,0 ±0,7	10,5 ±1,0	15,5 ±1,0
Atténuation de passage ②	dB ±TOL	FM	-		6,5 ±0,5	2,0 ±0,3	1,0 ±0,2	0,7 ±0,2
		VHF	-		6,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,1 ±0,3	0,7 ±0,2
		UHF	-		5,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,3 ±0,4	0,9 ±0,3
Directivité ③	dB	FM	-		0	>12	>25	>21
		TV	-		0	>9	>13	>13
Découplage ④	dB	FM	>14	>9	>5.5	>16	>20	>21
		TV	>14	>9	>5.5	>15	>18	>19
Pertes de retour	dB	FM	>18	>12	>6.0	>12	>18	>20
		TV	>10	>12	>5.5	>12	>15	>16
Unités par emballage			24					
Poids emballage	Kg		2,2					
Dimensions emballage	mm		305 x 225 x 65					