

# 907 PRISES ET POINT D'ACCES A L'USAGER

## PRISE SERIE 15DB (5-862MHZ)



Code : **9070042**

Modèle : **BM-700**

### Description

Sorties pour TV terrestre avec deux connecteurs IEC mâle et femelle. Ils couvrent des fréquences allant jusqu'à 862 MHz. Applications Installations individuelles ou collectives. Installation en tant que prise de terminal connectée à un robinet ou à un répartiteur, ou en tant que prises en série connectées les unes aux autres. La prise facilite la connexion du téléviseur à la distribution et charge la distribution lorsque le téléviseur n'est pas connecté.

### Caractéristiques

Blocage de tension dans les connecteurs de sortie. Châssis blindé zamak et plaque métallique. Connexion du câble coaxial au moyen d'une borne à vis. Convient dans une boîte Ø60 mm.

CODE		9070037	9070039	9070038	9070040	9070041	9070042	
MODELE		BM-100	BM-111	BM-101	BM-200	BM-500	BM-700	
Installation		Finale			Intermédiaire			
Raccordement		Borne et pontet						
Connecteurs de sortie	C1	IEC mâle Ø9.52 mm						
	C2	IEC femelle Ø9.52 mm						
Gamme de fréquences	I/O	5 - 862			13 - 862	5 - 862		
	C1	5 - 862			13 - 862	5 - 862		
	C2	5 - 232		5 - 862	13 - 862	5 - 862		
Atténuation ①	dB ±TOL	FM	10,0 ±0,7	10,0 ±0,7	6,0 ±0,5	25,0 ±1,5	30,0 ±0,2	34,0 ±2,0
		DAB	10,0 ±1,5	10,0 ±1,5	6,0 ±0,5	25,0 ±1,5	30,0 ±0,2	34,0 ±2,0
		VHF	4,0 ±1,5	1,5 ±1,0	6,0 ±0,5	8,0 ±0,7	11,0 ±1,0	16,0 ±1,0
		UHF	3,0 ±0,5	0,5 ±0,2	5,5 ±0,7	8,0 ±0,7	10,5 ±1,0	15,5 ±1,0
Atténuation de passage ②	dB ±TOL	FM	-	-	6,5 ±0,5	2,0 ±0,3	1,0 ±0,2	0,7 ±0,2
		VHF	-	-	6,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,1 ±0,3	0,7 ±0,2
		UHF	-	-	5,5 ±0,7	2,0 ±0,5	1,3 ±0,4	0,9 ±0,3
Directivité ③	dB	FM	-	-	0	>12	>25	>21
		TV	-	-	0	>9	>13	>13
Découplage ④	dB	FM	>14	>9	>5.5	>16	>20	>21
		TV	>14	>9	>5.5	>15	>18	>19
Pertes de retour	dB	FM	>18	>12	>6.0	>12	>18	>20
		TV	>10	>12	>5.5	>12	>15	>16
Unités par emballage		24						
Poids emballage	Kg	2,2						
Dimensions emballage	mm	305 x 225 x 65						