

941 SENSORES Y ACTUADORES

PERA LLAMADA IP67 , LUCES Y PERSIANA



Código : **9415020**

Modelo : **LLC-752**

Pera de llamada y control de luces y persianas con conector DIN-8 macho para conexión en base de pared LLC-8xx y LLC-9xx. Dispone de un pulsador de llamada a enfermera rojo con indicador LED rojo e indicador LED amarillo para notificación de estado de conexión. Dispone de 2 pulsadores para controlar hasta 2 luces de habitación y otros 2 botones adicionales para el control de persianas. Esta función necesita el módulo de gestión de relés adicional incluido es esta referencia.

Permite al paciente lanzar una llamada mediante el accionado del pulsador de llamada e indica que la llamada se está realizando mediante el LED rojo tranquilizando al paciente haciéndole saber que su llamada está ejecutándose. Periférico con conector DIN8. Fácil de limpiar y conectar.

CODIGO-CODE-CODE	9415054	9415016	9415020
MODELO-MODEL-MODELE	LLC-750	LLC-751	LLC-752
BOTONES BUTTONS BOUTONS	LLC-750/751/752: Llamada de enfermera/ Nurse call/ Bouton d'appel LLC-751/752: Control de luces / lights control / contrôle de la lumière LLC-752: Control de persiana / Blind control / Contrôle des volets roulants		
LUCES LIGHTS VOYANTS		3	
ALIMENTACION POWER SUPPLY ALIMENTATION		24Vdc	
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION		2 – 6mA	
TENSION CONTROL DE LUCES LIGHT CONTROL POWER SUPPLY CONSUMMATION		24Vdc	
LONGITUD DEL CABLE CABLE LENGTH LONGUEUR DU CORDON		2 m	
INDICE DE PROTECCION PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION		IP67	
DIM.		120 x 60 x 25mm	
PESO WEIGHT POIDS		20gr	
CONECTOR CONNECTOR CONNECTEUR		DIN8 (Macho/Male/Mâle)	

Esquema de conexión

Esquema de conexión de la peraLLC-712 con una base LLC-803 al modulo de relés para la gestión de las luces y persianas.

Conection diagram

Connection diagram of the LLC-712 pear with a LLC-803 base to the relay module for the lights and blindscontrol.

Schéma de connexion

Schéma de connexion de la poire LLC-712 au module de gestion à travers la base murale LLC-803.

