

# 941 CAPTEURS

## INTERRUPTEUR D'APPEL D'INFIRMIERE



Code : **9410051**

Modèle : **LLC-140**

### Description

Pièce périphérique avec un interrupteur d'appel d'infirmière avec une LED rouge. Ce périphérique permet aux patients d'appeler l'infirmière avec l'interrupteur rouge. Une fois l'appel initié, l'une Led indicatrice rouge permet une identification facile du lieu à partir duquel l'appel a été lancé. Montage mural ou en surface.

9410051

LLC-140

### Especificaciones

Botón de llamada a enfermera	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico) Color indicador led: Rojo Icono: enfermera Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	5 mA
Consumo (máximo)	20 mA
Dimensiones	80 x 80 x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 55°C
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3