

904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

AMPLI DISTRIBUTION TV-BIS (VDR 30MHZ)



Code : **9040160**

Modèle : **DA-741**

Description

Amplificateur de distribution à large bande pour la télévision terrestre. Il amplifie la bande VHF plus interbandes et la bande UHF séparément. Chaque bande a un contrôle de gain et un égaliseur variable. Comme ils sont indépendants, ils facilitent le nivellement des niveaux. Alimenté par une alimentation intégrée.

Applications

Utilisé en tant qu'amplificateur de distribution dans les grandes installations terrestres et IF collectives. Conçu pour permettre la distribution de la bande IF parmi des groupes de bâtiments ou de maisons différents à partir d'une seule tête de ligne SAT.

Caractéristiques

Fabriqué à partir de zamak et de acier galvanisée pour une protection maximale. Boîtiers séparés pour l'alimentation et le circuit haute fréquence. Connecteurs de type F, situés sur la partie inférieure pour faciliter l'installation.

CODE		9040160			9040161		
MODÈLE		DA-741			DA-743		
Gamme de fréquence	Band	RETURN	TV	SAT	RETURN	TV	SAT
	MHz	5-30	47-862	950-2150	5-65	86-862	950-2150
Gain	dB	20	50/35 *	40	20	50/35 *	40
Réglage de gain	dB	20	20	20	20	20	20
Pente fixe	dB	-	5	4	-	5	4
Plage de réglage de pente	dB	-	20	8	-	20	8
Sortie test	dB	30	30	30	30	30	30
Niveau de sortie	dB μ V	118	121	121	118	121	121
Pertes de retour E/S	dB	≥ 14	≥ 10	≥ 9	≥ 14	≥ 10	≥ 9
Figure de bruit	dB	7	6	9	7	6	9
Fusible	Vac	250					
	A	1,6 (Type F)					
Tension du secteur	Vac	90 .. 264					
	VA	10,5					
Température de fonctionnement	°C	-10 .. +65					
Indice de protection	Vac	IP 50D					

* Commutation de gain