

# 901 PREAMPLIFICATEURS

## PREAMPLI NEO UHF 14 DB (24 VDC)



Code : **9010013**

Modèle : **BR-421**

### Description

Préamplificateur UHF pour la boîte d'antenne NEO, alimenté par câble coaxial. En plus d'amplifier les signaux, il adapte l'impédance de l'antenne de 300 ohm à 75 ohm. Le niveau de bruit est extrêmement faible afin d'amplifier les signaux sans perte de qualité.

CODE	9010013		9010014		9010015	
MODELE	BR-421		BR-431		BR-451	
Entrées			1			
Gamme de fréquences	Bande		UHF			
	MHz		470-862			
Gain	dB		14			
Niveau maximal de sortie	dB $\mu$ V		100			
Facteur de bruit	dB		1,4			
Impédance d'entrée	$\Omega$		300			
Impédance de sortie	$\Omega$		75			
Raccordement d'entrée			F femelle			
Raccordement de sortie	V $\pm$	+24	+12		+5	
	mA		8			
Indice de protection			IP 53			
Unités par emballage			1			
Poids emballage	Kg		0,04			
Dimensions embalaje	mm		160 x 120 x 30			