

# 904 AMPLIFICATEURS LARGE BANDE

## AMPLIFICATEUR UHF/VHF/BS-VR 5-65MHZ



Code : **9040046**

Modèle : **CF-115**

### Description

Amplificateur de distribution à large bande pour TV terrestre disponible avec différents niveaux de sortie. Il amplifie la voie de retour, et est disponible dans différentes fréquences selon le modèle. Il a un contrôle de gain et un contrôle de pente. Alimenté par une alimentation à découpage intégrée. Le point test d'entrée et de sortie permettent la vérification et le réglage de l'installation sans avoir à déconnecter le signal TV.

### Applications

Utilisé comme amplificateur de distribution dans les grandes installations communautaires ou les réseaux câblés. Il peut être utilisé comme un amplificateur de ligne dans les petits réseaux câblés. Ces installations ont généralement des longueurs séries de câbles qui atténuent et déséquilibrent le signal. Les canaux avec des fréquences plus élevées atténuent plus. Les amplificateurs de distribution compensent cette perte avec l'égaliseur et amplifient les canaux en ajoutant le moins de bruit possible.

### Caractéristiques

Fabriqué en zamak et plaque galvanisée pour un blindage maximum.  
Boîtiers séparés pour l'alimentation et le circuit haute fréquence.  
Connecteurs de type F, situés sur la partie inférieure pour faciliter l'installation.

CODE			9040031	9040046	9040036	9040042
MODELE			CF-111	CF-115	CF-711	CF-715
Modèle équivalent			-	CF-111	-	CF-711
Voie de retour	MHz	VR	5 - 30	5 - 65	5 - 30	5 - 65
Voie directe	MHz	TV	47 - 862	86 - 862	47 - 862	86 - 862