

Nouvel amplificateur numérique programmable

Mont Blanc

Modèle CAD-704



- ▶ Amplificateur **numérique programmable** à 5 entrées.
- ▶ **Balayage automatique** des canaux.
- ▶ Filtres FOS sélectionnables **LTE 700 4G / 800 4G**.
- ▶ **32 filtres numériques**, 1 ou 2 canaux avec CAG.
- ▶ Convertisseur **jusqu'à 32 canaux individuels**.
- ▶ **Écran LCD** à 24 chiffres.
- ▶ Châssis en **zamak**.



**Allumez,
programmez...
et c'est parti!**

C'est **PROGRAMMABLE**. C'est **NUMÉRIQUE**.
C'est **ALCAD**.


Nouvel **ALCAD CAD-704 Mont Blanc** : un amplificateur que vous n'avez jamais vu auparavant



Configuration
en moins de
1 minute



Intuitif : avec l'afficheur
et deux boutons de
programmation



Contrôle
Automatique
du Gain



32 filtres
numériques de
haute sélectivité



Filtres LTE
configurables dans
les entrées UHF

CODE 9040145

MODÈLE CAD-704

Nombre d'entrées		2 x UHF 2 x UHF/BIII/DAB 1 x FM/BI	Sélectivité	dB	35@1MHz
Gamme de fréquences	MHz	UHF (470..694/790/862 MHz) BIII/DAB (170..240 MHz) FM/BI (40..108 MHz)	Gain	dB	UHF 40 BIII/DAB 50 FM/BI 40
Filtres programmables		32	Niveau maximum de sortie	dBμV	120 (IM3 DIN 45004B -60 dBc)
Nombre de canaux par filtre		1..2	Test de sortie		1 (-30dB)
Niveau d'entrée	dBμV	UHF 40..110 BIII/DAB 40..110 FM/BI 35..90	Tension de sortie		12/24V, 100mA
Plage CAG	dB	40	Tensión du secteur		230 VAC +/-20% 16W max. (Alimentation externe DC 20V 2.25A)