

909 ACCESSORIES

14DB UHF PREAMPLIFIER REMOTE FEED

Code : **9090103**

Model : **PR-202**

Description

14dB UHF preamplifier, remote-fed at 12Vdc with F type connectors.



| CODIGO-CODE-CODE | | 9090103 |
|---|------------|--|
| MODELO-MODEL-MODELE | | PR-202 |
| Conexión Connection Connexion | | F hembra |
| Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences | Band | UHF |
| | MHz | 470-862 |
| Ganancia Gain Gain | dB | 14 |
| Planitud en banda Flatness response Ondulation dans la bande | dB | ±0,6 |
| | | ±0,1 (8Mhz) |
| Nivel de salida Output level Niveau de sortie | dB μ V | -100 DIN 45004B 97 (IMD ₃ -60dB) |
| Perdidas de retorno Return loss I/O Pertes de retour | dB | >10 |
| Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit | dB | <1 |
| Alimentación Power supply Alimentation | V~ | 12 Telealimentado |
| | mA | 16 |
| Paso de corriente DC path Passage d'alimentation | mA | - |
| Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement | °C | -10..+65 |
| Indice de protección Protection index Indice de protection | | IP 20 |
| Unidades por embalaje Units per packaging Unités par emballage | | 1 |
| Peso weight Poids | Kg | 0,02 |
| Dimensiones Dimensions Dimensions | mm | 15x80x100 |