

941

SENSORES Y ACTUADORES

PULSADOR PARED ENFERMERA Y CANCELACIÓN

Código : **9410085**

Modelo : **LLC-148**

Descripción

Periférico de habitación con pulsador de llamada a enfermera con indicador LED rojo y pulsador de cancelación. Permite lanzar una llamada de enfermera desde el pulsador de llamada rojo. Una vez iniciada la llamada, el indicador LED rojo permite una fácil identificación del lugar desde el que ha sido lanzada la llamada. Permite la cancelación de la llamada desde el pulsador de cancelación. Montaje empotrado o superficial.



9410085

LLC-148

Especificaciones

Botón de llamada a enfermera	Color botón: rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Color indicador led: rojo
	Icono: enfermera
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de cancelación	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Icono: cancelación
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	10 mA
Consumo (máximo)	40 mA
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5°C a 55°C
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60065:2014
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-6-3:2007/A1:2012, EN 61000-6-1:2007