

# 951 DOMOTICA

## MODULADOR TODABANDA NORMA BG ESTEREO



Código : **9510067**

Modelo : **MD-531**

### Descripción

Modulador de TV con audio mono, que a partir de las señales de audio y video genera un canal de TV analógico. El canal generado se mezcla con el resto de canales de la instalación de TV. Disponible en diferentes bandas, con diferentes normas y tablas de canales.

### Aplicaciones

Modula la señal de audio y video de un receptor de satélite, DVD, video o cámara de vigilancia, para distribuirla en la instalación de TV de la vivienda. Las señales de audio y video se obtienen a partir del euroconector de video.

### Características

El canal de salida es seleccionable mediante conmutadores. Destacan la elevada relación portadora a ruido junto con nivel de espúreos en banda muy reducido. Modulación en doble banda lateral DBL. Conector de tipo F y conector RCA para audio/video.

CÓDIGO		9510067
MODELO		MD-531
Sistema de TV		AM-TV B/G CCIR
Rango de frecuencias	MHz	47-862
Canal de salida		2 - 4 5 - 12 21 - 69 S1 - S41
Nivel de entrada de vídeo	Vpp	1,0 (75Ω)
Nivel de entrada de audio	Vpp	0,2-2,0 (>10Ω)
Audio		Desbalanceado
Nivel de salida	dBμV±TOL	84 ±2,0
Regulación nivel de salida	dB	15
Estabilidad de nivel de salida	dB	0,5
Atenuación entrada de extensión	dB±TOL	0,9 ±0,1
Relación portadora/ruido (C/N)	dB	>58
Relación señal/ruido de audio	dB	>45
Pérdidas de retorno	dB	>15
Retardo croma-luminancia	ns	<40
No-linealidad de luminancia	%	<3
Ganancia diferencial	%	<3
Fase diferencial	°	<3
Respuesta al pulso 2T	%	<3
Conectores		F hembra
Conector de audio/vídeo		2 x RCA Audio estereo 1 x RCA Video
Tensión de red	V~	230 ±10% 50/60 Hz
	VA	5
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65
Índice de protección		IP 20
Unidades por embalaje		1
Peso embalaje	Kg	0,57
Dimensiones embalaje	mm	165 x 100 x 50