

912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

AMPLIFICADOR BANDA ANCHA HIMALAYA



Código : **9120256**

Modelo : **PA-740**

Amplificador de banda ancha para transmoduladores himalaya 912-TM. Tiene una entrada para amplificar la señal procedente de todos los módulos de la instalación, y una entrada multiplexing para el resto de los canales de la instalación. El nivel de salida se puede controlar por medio de un atenuador.

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9120256 | |
|--|-----------------|-----------------------|---------------------------|
| MODELO-MODEL-MODELE | | PA-740 | |
| Sistema de TV TV system Système de TV | MHz | AM-TV / DVB-T / DVB-C | |
| Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences | MHz | 40 - 862 | |
| Ganancia Gain Gain | dB ± TOL | 44 ±1,0 | |
| Regulación de ganancia Gain adjustment Réglage de gain | dB | 15 | |
| Test de salida Output test point Sortie test | dB ± TOL | -30 ±1,0 | |
| Nivel de salida Output level Niveau de sortie | dBµV | 120 | DIN 4500dB |
| | | 117 | (IMD ₃ -60 dB) |
| | | 111 | (IMD ₂ -60 dB) |
| | | 104 | CTB -60 dB |
| | | 105 | CSO -60 dB |
| | | 105 | XMOD -60 dB |
| Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit | dB | 3,5 ±0,5 | |
| Atenuación entrada extensión Extension input loss Attenuation a l'entrée d'extension | dB ± TOL | 0 ±2,0 | |
| Alimentación Power supply | V _{DC} | 12 | |
| Alimentation | mA | 425 ±25 | |
| Dimensiones Size Dimensions | mm | 270x170x38 | |