

912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

ALIMENTADOR 96 W HIMALAYA

Código : **9120255**

Modelo : **FA-512**

Fuente de alimentación conmutada para cabeceras himalaya 912-TM que permiten alimentar un amplificador PA-740 y varios módulos. Se puede añadir una fuente de alimentación adicional a la cabecera para que disponga de alimentación redundante con reparto de carga. Sistema de alimentación con cable plano de 10 hilos a 12V.



| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9120255 |
|---|--|--|
| MODELO-MODEL-MODELE | | FA-512 |
| Modo de funcionamiento Operating mode Mode de fonctionnement | Independiente Standalone Independant | 1xFA-512 por cabecera 1xFA-512 per headend 1xFA-512 par tête de reseau |
| | Redundante Redundant Redondant | 2xFA-512 por cabecera con reparto de carga 2xFA-512 per headend with load balance 2xFA-512 par tête avec balance de charge |
| Alimentación Power supply Alimentation | V _{DC} | 12 |
| | mA | 7000 |
| Tensión de red Mains voltage Tension de secteur | V _~ | 90..264 50/60 Hz |
| Consumo de red Mains consumption Consommation | W | 85 |
| Potencia máxima de salida Maximum output power Puisissance maximale de sortie | W | 65 |
| Dimensiones Size Dimensions | mm | 265x165x70 |