

# 912 MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

## ALIMENTADOR 96 W HIMALAYA

Código : **9120255**

Modelo : **FA-512**

Fuente de alimentación conmutada para cabeceras himalaya 912-TM que permiten alimentar un amplificador PA-740 y varios módulos. Se puede añadir una fuente de alimentación adicional a la cabecera para que disponga de alimentación redundante con reparto de carga. Sistema de alimentación con cable plano de 10 hilos a 12V.



CÓDIGO-CODE-CODE		9120255
MODELO-MODEL-MODELE		FA-512
Modo de funcionamiento Operating mode Mode de fonctionnement	Independiente Standalone Independant	1xFA-512 por cabecera 1xFA-512 per headend 1xFA-512 par tête de reseau
	Redundante Redundant Redondant	2xFA-512 por cabecera con reparto de carga 2xFA-512 per headend with load balance 2xFA-512 par tête avec balance de charge
Alimentación Power supply Alimentation	V <sub>DC</sub>	12
	mA	7000
Tensión de red Mains voltage Tension de secteur	V <sub>~</sub>	90..264 50/60 Hz
Consumo de red Mains consumption Consommation	W	85
Potencia máxima de salida Maximum output power Puisissance maximale de sortie	W	65
Dimensiones Size Dimensions	mm	265x165x70