

979 HOME AUTOMATION

SENSOR INALAMBRICO INUNDACION IPAL

Código : **9790011**

Modelo : **WSN-200**

Sensor inalámbrico de inundación por RF con un led rojo y buzzer de aviso. Funciona a batería y tiene una potencia sonora de 85dB/3m

Sus grandes funcionalidades no van a reñidas con su sofisticación: la gama de dispositivos de hogar digital compatible con el sistema IPAL hace posible convertir, de manera rápida y sencilla, cualquier vivienda en un moderno y elegante hogar digital: mecanismos para control de iluminación, cortinas y persianas; sensores de humo o movimiento; enchufes inteligentes y ahorran energía. Su acabado tipo de cristal, en color blanco, subraya un diseño discreto que combina con cualquier decoración. El teclado capacitivo, al reducir la posibilidad de averías mecánicas , prolonga su vida útil a la vez que facilita su limpieza.



CÓDIGO-CODE-CODE		9790011
MODELO-MODEL-MODÈLE		WSN-200
Función Function Fonction		Sensor de inundación Flood sensor Décteur d'inondation
Materiales Materials Matériau		ABS
Color Colour Couleur		Blanco White Blanc - Noir
Comunicación Communication Communication	MHz	RF Banda 433 RF Band 433 RF Bande 433
Alarma Alarm Alarme		Por RF, led rojo y buzzer Via RF, red led and buzzer Pour RF, led rouge et buzzer
Potencia sonora Sound power Puissance sonore		85 dB/3m
Indicador de fallo Fault indicator Indicateur d'erreur		Led amarillo Yellow Led Led jaune
Alimentación Power supply Alimentation	Vdc	3 (2 baterías AA de 1,5V) 3 (2 AA batteries, 1,5V) 3 (2 batteries AA de 1,5V)
Montaje Installation type Montage		De superficie Surface mounted En saillie
Temperatura de funcionamiento Temperature range Température de fonctionnement	°C	0 ... +60
Dimensiones exteriores Dimensions Dimensions extérieures	mm	89 x 89 x 28