

951 DOMOTICA

MODULADOR DIGITAL HDMI Y USB DVB-T/C



Código : **9510073**

Modelo : **DMH-541**

Descripción

Modulador digital diseñado para generar un canal digital de TV terrestre en DVB-T o DVB C a partir de una señal HDMI o de un archivo en una memoria USB. Configurable mediante el teclado y la pantalla incorporados.

Aplicaciones

Modula la señal de audio y vídeo provenientes de una fuente de vídeo: receptor satélite, reproductor Blu ray, DVD, cámara de vídeo vigilancia o archivo en una memoria USB con el fin de distribuir la señal en toda la instalación.

Características

Dispone de conectores HDMI de entrada y de salida de paso. Compatible con resoluciones SD y HD, paso de señal UHD entre los conectores HDMI de entrada y paso. Programas codificados en MPEG 2 o MPEG-4 AVC H.264. Audio codificado en MPEG 1 Layer III, AC3, DTS o AAC. Conector de salida tipo F. El canal de salida y el resto de parámetros son programables mediante el teclado incorporado.

| CÓDIGO | | 9510073 |
|-------------------------------|-------|---|
| MODELO | | DMH-541 |
| Entrada HDMI | | |
| Codificación de vídeo | | H.264 / MPEG-2 |
| Interfaz de vídeo | | HDMI 2.2 |
| Resolución de vídeo | | 576p / 720p / 1080p |
| Velocidad de símbolo de vídeo | Mbp/s | 5..30 |
| Codificación de audio | | MPEG / AC3 / DTS / AAC |
| Salida RF | | |
| Rango de frecuencias | MHz | 170..230 / 470..862 |
| MER | dB | > 36 |
| Nivel de salida | dBμV | 70..100 |
| Salida de paso | MHz | 5..2.200 |
| | dB | ≤ 2 |
| DVB-T | | |
| Modulación | | QPSK / 16QAM / 64QAM |
| FEC | | 1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8 |
| Intervalo de guarda | | 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 |
| Modo | | 2K / 8K |
| Ancho de banda | MHz | 6 / 7 / 8 |
| DVB-C | | |
| Modulación | | 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM |
| General | | |
| Alimentación | Vdc | 15 (Alimentador externo) |
| Tensión de red | Vac | 100-240 50/60Hz |
| Potencia | W | 4,8 Max 3,5 Modo ahorro energía |
| Dimensiones | mm | 193x109x39 |
| Temperatura de funcionamiento | C° | 0..45 |