SENSORES Y ACTUADORES

PERA IP67 DE LLAMADA Y LUCES, MAGNÉTICO



Código : **9415046**

Modelo : **LLC-771**

Descripción:
Pera de llamada y control de luces con conector magnético macho para bases de pared LLC-86x y LLC-96x. Fácil de limpiar gracias al recubrimiento antibacteriano de su carátula y su grado de protección IP67. Su pulsador rojo con Braille facilita la llamada a enfermería. Dispone además de dos pulsadores para controlar hasta dos luces de la habitación. El LED rojo indica el estado de la llamada y el LED amarillo, el estado de conexión.

CÓDIGO-CODE-CODE	9415045	9415046	9415055
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-770	LLC-771	LLC-772
Botones Buttons Boutons	Llamada de enfermera Nurse call Bouton d´appel	Llamada de enfermera + Control de luces Nurse call + Lights control Bouton d´appel + Contrôle de la lumière	Llamada de enfermera + Control de luces + Control de persiana Nurse call + Lights control + Blind control Bouton d´appel + Contrôle de la lumière + Contrôle des volets roulants
Luces Lights Lumières LED	2		
Alimentación Power supply Alimentation	24Vdc		
Consumo Consumption Consommation	50mA		
Tensión control de luces Light control power supply Alimentation pour contrôle d'éclairage	5Vdc (ACC-421)		
Longitud del cable Cable length Longueur du cordon	2 m		
Conector Connector Connecteur	Magnético macho Magnetic male Magnétique mâle		
Índice de protección Protection index Indice de protection	IP67		
Dimensiones size dimensions	120 x 60 x 25mm		
Peso Weight Poids	20gr		