SENSORES Y ACTUADORES

BASE LLAMADA MAGNETICA BUS



Código : **9415073**

Modelo : **LLC-961**

Descripción:
Base de pared táctil RS-485 (bus) con un pulsador de llamada, conector magnético compatible con las peras de llamada LLC-77x y un LED rojo de tranquilización. Fácil de limpiar gracias al recubrimiento antibacteriano de su carátula. Permite iniciar una llamada mediante el pulsador rojo, mientras que el LED rojo indica el estado de la llamada. Montaje empotrado o en superficie.

CÓDIGO-CODE-CODE	9415073	9415052	9415044
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-961	LLC-962	LLC-963
Botones Buttons Boutons	Llamada de enfermera Nurse call Bouton d´appel	Llamada de enfermera + Presencia Nurse call + Presence Bouton d´appel + Presence	Llamada de enfermera + Presencia + Llamada azul Nurse call + Presence + Blue call Bouton d´appel + Presence + Blue appel
Luces Lights Lumières LED	1	2	3
Alimentación Power supply Alimentation	24Vdc		
Consumo Consumption Consommation	17mA		
Tensión control de luces Light control power supply Alimentation pour contrôle d'éclairage	CES-113		
Conector Connector Connecteur	Magnético hembra Magnetic female Magnétique femelle		
Índice de protección Protection index Indice de protection	IP42		
Dimensiones size dimensions	80 x 80 x 30mm		
Peso Weight Poids	80gr		