

# 909 ACCESORIOS

## PREAMPLIFICADOR 5-2400 MHZ 10 DB



Código : **9090029**

Modelo : **PR-310**

Descripción

Preamplificador con 10 dB de ganancia para banda 5-2500MHz con paso de corriente, telealimentado a 13/18Vdc. Conectores tipo F.

CÓDIGO		9090028	9090044	9090029
MODELO		PR-200	PR-201	PR-310
Conexión		F hembra		
Rango de frecuencias	Band	UHF		TV/SAT
	MHz	470-862		5-2400
Ganancia	dB	14		10
Planitud en banda	dB	±0,6		±0,6
		±0,1 (8Mhz)		±0,1 (8Mhz)TV ±0,2 (36Mhz)SAT
Nivel de salida	dB $\mu$ V	100 DIN 45004B		102 DIN 45004B TV
		97 (IMD <sub>3</sub> -60dB)		99 (IMD <sub>3</sub> -60dB) TV 81 (IMD <sub>2</sub> -60dB) TV 109 (IMD <sub>3</sub> -35dB)SAT 109 (IMD <sub>3</sub> -35dB)SAT
Perdidas de retorno	dB	> 10		
Figura de ruido	dB	< 1		
Alimentación	V $\equiv$	24 Telealimentado	24 Con faston	13/18 Telealimentado
	mA	16		12/32
Paso de corriente	mA	-		500mA
Temperatura de funcionamiento	°C	-10..+65		
Indice de protección		IP 20		
Unidades por embalaje		1		
Peso	Kg	0,02		
Dimensiones	mm	15x80x100		