

909 ACCESSOIRES

FILTRE A CAVITES REJET LTE C59 30 DB



Code : **9090047**

Modèle : **RB-529**

Description

Filtres de rejet pour tête de réseau, avec filtres à cavités, permettant le passage des canaux 21 à 59 et supprimant les interférences des signaux de téléphonie mobile: LTE800, GSM et TETRA. Intègre un chemin de courant continu pour permettre l'alimentation d'un préamplificateur.

Applications

Convient aux installations collectives de télévision terrestre qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE800 dans la bande 790-862 MHz et par les transmissions GSM et TETRA dans la bande 870-960 MHz. Les filtres favorisent l'interférence des signaux avant l'amplification des signaux TV en tête de l'installation, ou entre la sortie et la télévision pour éviter les interférences des appareils mobiles, obtenant ainsi un rejet dans la bande LTE800 jusqu'à -60dB.

Caractéristiques

Châssis zamak blindé, plaqué métal, avec connecteurs type F. Connecteurs situés en bas pour faciliter les connexions. Grâce à sa conception compacte, il peut être installé dans une boîte de 100 x 100 mm.