

# 913 MULTICOMMUTEURS

## COMMUTATEUR DISEQC POUR 16 POL



Code : **9130050**

Modèle : **CN-611**

### Description

Commutateur externe pour accéder aux 16 polarités de deux multiswitches de 8 polarités empilés. Nécessite un récepteur avec la version de contrôle DiSEqC 1.0 ou supérieure.

CODE		9130050		
MODÈLE		CN-611		
Système de TV		FM-TV / DVB-S-S2 / AM-TV / DVB-T		
Raccordement		F femelle		
Entrées		2		
Sorties		1		
Gamme de fréquences	Bande	VR/TV	SAT	
	MHz	5-862	950-2150	2150-2500
Atténuation de dérivation	dB $\pm$ TOL	1,4 $\pm$ 1,0	4,0 $\pm$ 1,0	4,0 $\pm$ 1,0
Ondulation dans la bande de passage	dB	$\pm$ 0,5		
Réjection entre bandes	dB	>32		
Découplage	dB	> 23 SAT/TV > 28 SAT/SAT		
Commutation des entrées		DiSEqC 2.0		
Pertes de retour de entrée	dB	>20 (-1,5 dB/octave)	>14	
		>14		
Pertes de retour de sortie	dB	>20 (-1,5 dB/octave)	>14	
		>14		
Consommation du récepteur	mA	12 (12..20 V $\equiv$ )		
Passage de courant	mA	100 (12..20 V $\equiv$ )		
Température en proximité de l'équipement	°C	-10..+65		
Température ambiante avec/sans ventilateur	°C	-10..+55/+45		
Indice de protection		IP 30		
Unités par emballage		36		
Poids emballage	Kg	1,92		
Dimensions emballage	mm	222 x 200 x 60		