

941 CAPTEURS

UNITE D'APPEL BOUTON ET CONNECTEUR



Code : **9410028**

Modèle : **LLC-101**

Description

Périphérique de chambre avec connecteur pour une poire d'appel (LLC-11x) et bouton d'appel à l'infirmier avec une Led indicatrice rouge. Permet de lancer un appel depuis la poire d'appel connectée (LLC-11x) ou depuis le bouton d'appel rouge. Une fois l'appel lancé, le voyant rouge permet d'identifier facilement l'endroit d'où l'appel a été lancé. En saillie ou encastré.

9410028

LLC-101

Especificaciones

| | |
|--|---|
| Conector | Hembra miniDIN-8 |
| Botón de llamada a enfermera | Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico) Color indicador led: Rojo Icono: enfermera Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales) |
| Alimentación | 24 V |
| Consumo (reposo) | 5 mA |
| Consumo (máximo) | 20 mA |
| Dimensiones (anchura x altura x profundidad) | 80x 80x 30 mm |
| Peso | 80g |
| Material | ABS / Policarbonato |
| Color (embellecedor) | Blanco (RAL 9001, blanco crema) |
| Temperatura de funcionamiento | 5°C a 55°C |
| Protección | IP 42 |
| Montaje | Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110) |
| Normativa (Seguridad) | EN 60950-1:2006 |
| Normativa (Emisiones electromagnéticas) | EN 61000-3-3 |