

# 941 CAPTEURS

## UNITE LIT AVEC 2 BOUTONS ET CONNECTEUR



Code : **9410084**

Modèle : **LLC-205**

### Description

Périphérique de chambre avec connecteur pour une poire d'appel (LLC21x), bouton d'appel à l'infirmier avec une Led indicatrice rouge et bouton d'annulation. Permet de lancer un appel depuis la poire d'appel connectée (LLC-21x) ou depuis le bouton d'appel rouge. Une fois l'appel lancé, le voyant rouge permet d'identifier facilement l'endroit où l'appel a été lancé. Il permet l'annulation de l'appel lancé via le bouton Annuler. En saillie ou encastré.

9410084

LLC-205

### Spécifications

Connecteur	DIN-8 Femelle
Bouton d'appel infirmier	Couleur du bouton: rouge (RAL 3020)
	Couleur de la LED: rouge
	Icône: infirmière
	Couleur icône: blanc (RAL 9003)
Bouton d'annulation	Couleur du bouton: rouge (RAL 3020)
	Icône: annulation
	Couleur icône: blanc (RAL 9003)
Alimentation	24 V
Consommation (repos)	2,5 mA
Consommation (maximale)	10 mA
Dimensions (l x L x p)	80x 80x 30 mm
Poids	80g
Matériau	ABS / Polycarbonate
Couleur (plastron)	Blanc (RAL 9001, blanc crème)
Température de fonctionnement	5°C à 55°C
Protection	IP 42
Montage	Encastrement (avec ACC-100 / ACC-101) Saillie (avec ACC-110)
Norme (Sécurité)	EN 60065:2014
Normes (Emissions électromagnétiques)	EN 61000-6-3:2007/A1:2012, EN 61000-6-1:2007