

# 941 CAPTEURS

## INTERRUPTEUR D'APPEL ET PRESENCE

Code : **9410245**

Modèle : **LLC-432**

### Description

Pièce périphérique avec deux interrupteurs: un interrupteur d'appel de l'infirmière avec une LED rouge et un interrupteur de présence d'infirmière avec un une Led indicatrice verte. Ce périphérique permet aux patients d'appeler l'infirmière avec l'interrupteur rouge. Une fois l'appel effectué, la Led indicatrice rouge permet une identification facile du lieu à partir duquel l'appel a été lancé. En plus, la Led verte permet d'indiquer le début et / ou la fin de la présence de l'infirmière dans la chambre, et aussi annuler l'appel. Montage encastré.



9410245

LLC-432

### Spécifications

Bouton d'appel infirmière	Bouton de couleur: Rouge (RAL 3020)
	LED de couleur de l'indicateur: Rouge
	Icône: infirmière
	Couleur de l'icône: blanc (RAL 9003)
Bouton de présence infirmière	Bouton de couleur: Vert (RAL 6018)
	LED de couleur de l'indicateur: Verte
	Icône: 1 personne
	Couleur de l'icône: blanc (RAL 9003)
Alimentation	24 V
Consommation (repos)	2,5 mA
Consommation (maximale)	10 mA
Dimensions (l x L x p)	75x120x15 mm
Poids	65g
Matériau	ABS + Polycarbonate
Couleur (plastron)	Blanc (RAL 9003, Blanc de sécurité)
Température de fonctionnement	5°C à 55°C
Protection	IP 42
Montage	Encastré (boîte rectangulaire avec 4 vis- non fournies) Saillie (boîte rectangulaire avec 4 vis- non fournies)
Norme (Sécurité)	EN 60065:2014
Normes (Emissions électromagnétiques)	EN 61000-6-3:2007/ A1:2012, EN 61000-6-1:2007