

951 DOMOTIQUE

MODULATEUR TOUTBANDE NORME BG STEREO



Code : **9510067**

Modèle : **MD-531**

Description

Modulateur TV avec audio mono, qui génère une chaîne TV analogique à partir des signaux audio et vidéo. Le canal généré est mélangé avec le reste des chaînes de l'installation TV. Disponible dans différentes bandes, avec différentes normes et tables de canaux.

Applications

Il module le signal audio et vidéo d'un récepteur satellite, DVD, vidéo ou caméra de surveillance, afin de le distribuer dans l'installation TV de la maison. Les signaux audio et vidéo sont obtenus à partir du connecteur péritel de la vidéo.

Caractéristiques

Le canal de sortie peut être sélectionné au moyen de commutateurs. Les caractéristiques essentielles de cet équipement sont le rapport élevé entre porteuse et bruit ainsi qu'un niveau parasite très réduit dans la bande. Modulation dans la bande latérale double DSB. Connecteur de type F et connecteur RCA pour audio / vidéo

CODE		9510067
MODELE		MD-531
Système de TV		AM-TV B/G CCIR
Gamme de fréquences	MHz	47-862
Canal de sortie		2 - 4 5 - 12 21 - 69 S1 - S41
Niveau d'entrée vidéo	V _{pp}	1,0 (75Ω)
Niveau d'entrée audio	V _{pp}	0,2-2,0 (>10Ω)
Audio		Désaccentuation
Niveau sortie	dBμV±TOL	84 ±2,0
Réglage niveau de sortie	dB	15
Stabilité du niveau de sortie	dB	0,5
Pertes de passage du couplage	dB±TOL	0,9 ±0,1
Rapport porteuse (C/N)	dB	>58
Rapport signal/bruit audio	dB	>45
Pertes de retour	dB	>15
Retard chroma-luminance	ns	<40
Non linéarité de la luminance	%	<3
Gain différentiel	%	<3
Phase différentielle	°	<3
Réponse à l'impulsion 2T	%	<3
Connecteurs		F femelle
Connecteur audio/vidéo		2 x RCA Audio stéréo 1 x RCA Vidéo
Alimentation	V~	230 ±10% 50/60 Hz
	VA	5
Température de fonctionnement	°C	-10..+65
Indice de protection		IP 20
Unités par emballage		1
Poids emballage	Kg	0,57
Dimensions emballage	mm	165 x 100 x 50