

941 CAPTEURS

POIRE D'APPEL AVEC LUMIERES (DIN8)



Code : **9410314**

Modèle : **LLC-711**

Description

Poire d'appel et contrôle de la lumière avec un connecteur DIN-8 mâle pour connexion murale LLC-8xx et LLC-9xx. Il a un bouton d'appel de l'infirmière rouge avec une LED indicatrice rouge et une LED indicatrice jaune pour la indiquer l'état de la connexion. Il possède 2 boutons pour contrôler jusqu'à 2 lumière d'une chambre. Il permet ,au patient, de lancer un appel en activant le bouton d'appel et indique l'état de l'appel par la LED de réassurance rouge. Périphérique bus avec un connecteur DIN8. Facile à nettoyer et à connecter.

Code	9410313	9410314	9415049
Model	LLC-710	LLC-711	LLC-712
BOTONES BUTTONS BOUTONS	LLC-710/711/712: Llamada de enfermera/ Nurse call/ Bouton d'appel LLC-711/712: Control de luces / lights control / commande de 2 éclairages* LLC-712: Control de persiana / Blind control / commande des volets roulants*		
LUCES LIGHTS LUMIÈRES	3		
ALIMENTACION POWER SUPPLY ALIMENTATION	24Vdc		
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION	2 – 6mA		
TENSION CONTROL DE LUCES LIGHT CONTROL POWER SUPPLY CONSOMMATION	24Vdc		
LONGITUD DEL CABLE CABLE LENGTH LONGUEUR DU CORDON	2 m		
TEMPERATURA OPERACIONAL OPERATING TEMPERATURE TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-10°C to 55°C		
INDICE DE PROTECCION PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION	IP40		
DIM.	120 x 60 x 25mm		
PESO WEIGHT POIDS	20gr		
CONECTOR CONNECTOR CONNECTEUR	DIN8 (Macho/Male/Mâle)		

*Modèle livré avec le module de gestion des relais de commandes éclairage et VR.