

963 MONITEURS DE VIDEOPORTER

MONITEUR ENARA 4.3" MAINS LIBRES CAPTUR

Code : **9630087**

Modèle : **MVC-141**



Description

C'est le moniteur de taille la plus compacte du marché ce qui fait d' Enara le moniteur parfait pour les remplacements où l'espace est limité. Son nouveau design neutre et minimaliste se combine parfaitement avec tout type de décoration de votre maison, des plus classiques aux plus avant-gardistes. La technologie capacitive moderne utilisée pour les boutons-poussoirs tactiles garantit un fonctionnement fiable et durable, et en l'absence de contacts électriques ou de pièces mobiles, l'accumulation de saleté qui affecte le fonctionnement des boutons-poussoirs traditionnels est évitée. Le moniteur Enara a une fonction très utile pour que personne ne puisse interrompre son temps de repos: la fonction "Ne pas déranger". Son grand écran plat de 4,3" vous permet d'identifier la personne qui effectue l'appel avec une clarté et une sécurité totales. De plus, le menu à l'écran vous permet d'ajuster l'image pour obtenir des performances optimales dans n'importe quelle situation d'éclairage. Le moniteur incorpore un registre de capture automatique des images des visiteurs dont les appels restent sans réponse. Quand un appel reste sans réponse, le moniteur enregistre automatiquement l'image de la personne qui passe l'appel. Avec la technologie ACTIVE VIEW. Des couleurs comme vous n'en avez jamais vues. Notre moniteur offre une qualité incroyable, des couleurs plus vives et une image plus nette, grâce à sa technologie de pointe.

CODE	9630087
MODÈLE	MVC-141
Système	2 Fils
Écran	4,3" Couleur TFT
Menu à l'écran	Oui
Communication	Mains libres
Régulation du volume d'appel	Ne pas déranger ; 0-8
Boutons-poussoirs pour fonctions auxiliaires	1
Capture photo / vidéo	Oui / Oui
WiFi	Non
Alimentation	Par Bus á 2 fils (12'5...18 Vdc)
Consommée (mA)	40mA (au repos) 375mA (actif)
Température de fonctionnement	+5... +55 °C
Connectiques	Bornes enfichables
Dérivateur et charge interne	Oui, configurable par micro-interrupteurs
Montage	En Saillie
Dimensions	120mm X 168mm X 26mm