

# 963 MONITEURS DE VIDEOPORTER

## MONITEUR KABI 10" IPAL BLANC WIFI

Code : **9630078**

Modèle : **MVC-250**



Ne vous laissez pas tromper par la taille des écrans tactiles KABI de 10 pouces. Nos terminaux domestiques sont le cœur de tout le système IPAL et vous permettent de profiter de toutes ses possibilités : un seul appareil est responsable de la réception et/ou de l'enregistrement des appels depuis la plaque de rue extérieure, et contrôle en même temps l'intégration des appareils domestiques numériques ou des caméras de sécurité IP.

Pour offrir une expérience encore plus réaliste, nos moniteurs vous permettent de personnaliser les écrans de contrôle dans les pièces où les appareils numériques domestiques sont connectés.

Il suffit de prendre une photo de la pièce souhaitée, de la télécharger sur le moniteur et d'attribuer les icônes nécessaires - et le tour est joué !

CODE		9630078
MODÈLE		MVC-250
Système opératif		Android
Façade <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communication</li> <li>• Écran</li> <li>• Boutons</li> <li>• Caméra</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mains libres</li> <li>• 10" écran tactile capacitif</li> <li>• Boutons latéraux mécaniques pour les raccourcis</li> <li>• Caméra frontale intégrée pour les appels vidéo bidirectionnels</li> </ul>
Fonctions d'interphone vidéo <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrez les appels manqués.</li> <li>• WiFi</li> <li>• appel vidéo bidirectionnel</li> <li>• Fonctions à distance</li> <li>• Fonction "Ne pas déranger"</li> <li>• Fonction "Appel Palier"</li> <li>• Mélodies d'appel</li> <li>• Autres fonctions</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oui</li> <li>• Oui</li> <li>• Appel vidéo avec concierge et / ou voisins (image vidéo autorisée avec un bouton par l'utilisateur pendant l'appel)</li> <li>• À partir du téléphone portable avec l'application "IPAL by ALCAD": réception d'appels audio et vidéo, ouverture de la porte à distance, surveillance, simulation de présence, etc</li> <li>• Oui, programmable selon le calendrier</li> <li>• Oui</li> <li>• Personnalisable via carte SD</li> <li>• Appel direct au concierge et / ou aux voisins.</li> </ul> Réglez la luminosité de l'écran, le volume de la sonnerie et les appels depuis le menu
Fonctions domotiques <ul style="list-style-type: none"> <li>• Connectivité</li> <li>• Accessoires RF pour le contrôle</li> <li>• Accessoires RF pour sécurité</li> <li>• Alarmes filaires</li> <li>• Scènes</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarmes sans fil (RF 868 MHz), WiFi et filaire</li> <li>• Lumière, stores, rideaux, prises, chauffage et climatisation</li> <li>• Gaz, inondation, fumée, mouvement, porte / fenêtre</li> <li>• 4 circuits indépendants NO ou NC (avec accessoire MCO-300 non inclus)</li> <li>• Settings Paramètres de scène (à l'extérieur de la maison, à la maison, dormir, etc.) intégrés et personnalisables par l'utilisateur</li> </ul>
Compression vidéo		H.264
Protocole		TCP/IP
Alimentation		PoE (permet également une alimentation 12Vdc)
Consommation	W	5W (veille); 6,5W (Travail)
Montage		Avec boîtier encastré (CME-020 non inclus)
Température de fonctionnement	°C	-10°C ... +55°C
Dimensions extérieures		285 x 158 x 15mm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids de l'emballage	Kg	0,73 Kg
Dimensions de l'emballage	mm	302 x 192 x 42 mm (largeur x hauteur x profondeur)