

# 902 COUPLEURS ET FILTRES

## FILTRE REJET LTE C60, TETRA ET GSM 60 DB



Code : **9020048**

Modèle : **FR-619**

### Description

Filtre de rejection pour le mât, permettant le passage des canaux 21 à 60 et supprimant les interférences des signaux des téléphones portables LTE800, GSM et TETRA. Il intègre un passage de courant continu pour alimenter un préamplificateur.

### Applications

Adapté aux installations de télévision terrestre individuelle et collective affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE800 dans la bande 790-862 MHz et par la transmission de signaux GSM et TETRA dans la bande 870-960 MHz. Le filtre élimine les signaux d'interférence avant l'amplification des signaux TV en tête de l'installation, obtenant un rejet dans la bande LTE800 jusqu'à -60 dB.

### Caractéristiques

Châssis zamak blindé, recouvert d'un boîtier en plastique résistant aux intempéries. Facile à ouvrir et à fermer. Le filtre peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). Connecteur de type F.